



## 5228 Tête de lecture optique infrarouge USB

### Application :

Cette tête de lecture optique permet de venir lire des compteurs électrique avec l'interface infrarouge. Cela permet par exemple de relever le compteur mais également de le paramétrer.

### Caractéristiques techniques :

Longueur du signal : 940 nm  
Émetteur allumé ON  $\geq 1000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$   
Émetteur éteint OFF  $\leq 10 \mu\text{W}/\text{cm}^2$   
Récepteur allumé ON  $\geq 200 \mu\text{W}$   
Récepteur éteint OFF  $\leq 20 \mu\text{W}$

Baud rate : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200;

Conforme : IEC62056-21(IEC1107)

Interface USB

### Schémas :

